



Skyrich - 0614023K - Bateria litio Skyrich HJTX14H-FP

Equivalencias: YTX14H-BS YTX12-BS KMX14-BS YTX14-BS YB12B-B2 YT12A-BS Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías

Equivalencias:

YTX12-BS, YT12A-BS, YTX14H-BS, KMX14-BS, YTX14-BS y YB12B-B2

Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos

Características

VOLTIOS

CAPACIDAD (AH) - 10 H

CCA (A)

ENERGIA WH

PESO APROX.

CARGA STAND.

CARGA MAX.

POLARIDAD NEGATIVO

LARGO

ANCHO

ALTO

12

4,0

240

48

1,1

2,0

20

Izquierda

150

87

93

- Peso ultra ligero -1/3 de la batería de plomo-ácido normal

- Sin contaminación, la batería de litio Skyrich está hecha de nuevos materiales (fosfato de hierro y litio de alta densidad - LiFePO4) y no contienen ni plomo, ni mercurio o cadmio, ni ácido sulfúrico y la densidad de energía es tres veces mayor que la batería de plomo-ácido normal.

- No es necesario llenar de ´cido, no necesita mantenimiento, no tiene problemas de fugas y es posible instalarla en cualquier direcci´n de forma segura y estable.

- Son baterías muy seguras que no pueden entrar en combusti´n, ni tampoco estallar. Han pasado tanto la certificaci´n de UL Lab como también las pruebas de seguridad de calidad CQC.

- Potencia de arranque superior a las baterías normales.

- Excelente ciclo de vida, m´s de 2000 ciclos (batería de plomo-´cido solo 300 ciclos)

- Baja auto-descarga, mayor vida útil. El voltaje de descarga es estable, un 5% por mes como m´ximo, lo que permite que el rendimiento del motor también lo sea y que la motocicleta funcione m´s f´cilmente.

- Son baterías estancas y totalmente resistentes al agua debido a su impermeabilidad.

- Su tiempo de carga es muy bajo, esa carga tan r´pida permite que en tan solo 6 minutos tengamos la batería al 90%.

Tabla de relaci´n entre tensi´n y capacidad:

Voltaje de carga

Capacidad

14,340

100%

13,300

90%

13,270

80%

13,160

70%

13,130

60%

13,116

50%

13,104

40%

12,996

30%

12,866

20%

12,730

10%

9,200

0%

No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V

