



## **Skyrich - 0614023K - Bateria litio Skyrich HJTX14H-FP**

Equivalencias: YTX14H-BS YTX12-BS KMX14-BS YTX14-BS YB12B-B2 YT12A-BS Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías

&nbsp;

Equivalencias:

YTX12-BS, YT12A-BS, YTX14H-BS, KMX14-BS, YTX14-BS y YB12B-B2

&nbsp;

Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos

&nbsp;

Características

&nbsp;

VOLTIOS

CAPACIDAD (AH) - 10 H

CCA (A)

ENERGIA WH

PESO APROX.

CARGA STAND.

CARGA MAX.

POLARIDAD NEGATIVO

LARGO

ANCHO

ALTO

12

4,0

240

48

1,1

2,0

20

Izquierda

150

87

93

&nbsp;

- Peso ultra ligero -1/3 de la bater&iacute;a de plomo-&aacute;cido normal

&nbsp;

- Sin contaminaci&oacute;n, la bater&iacute;a de litio Skyrich est&aacute; hecha de nuevos materiales (fosfato de hierro y litio de alta densidad -  $\text{LiFePO}_4$ ) y no contienen ni plomo, ni mercurio o cadmio, ni &aacute;cido sulf&uacute;rico y la densidad de energ&iacute;a es tres veces mayor que la bater&iacute;a de plomo-&aacute;cido normal.

- No es necesario llenar de &acute;cido, no necesita mantenimiento, no tiene problemas de fugas y es posible instalarla en cualquier direcci&oacute;n de forma segura y estable.

- Son bater&iacute;as muy seguras que no pueden entrar en combusti&oacute;n, ni tampoco estallar. Han pasado tanto la certificaci&oacute;n de UL Lab como tambi&eacute;n las pruebas de seguridad de calidad CQC.

- Potencia de arranque superior a las bater&iacute;as normales.

- Excelente ciclo de vida, m&aacute;s de 2000 ciclos (bater&iacute;a de plomo-&acute;cido solo 300 ciclos)

- Baja auto-descarga, mayor vida &uacute;til. El voltaje de descarga es estable, un 5% por mes como m&aacute;ximo, lo que permite que el rendimiento del motor tambi&eacute;n lo sea y que la motocicleta funcione m&aacute;s f&aacute;cilmente.

- Son bater&iacute;as estancas y totalmente resistentes al agua debido a su impermeabilidad.

- Su tiempo de carga es muy bajo, esa carga tan r&aacute;pida permite que en tan solo 6 minutos tengamos la bater&iacute;a al 90%.

Tabla de relaci&oacute;n entre tensi&oacute;n y capacidad:

Voltaje de carga

Capacidad

14,340

100%

13,300

90%

13,270

80%

13,160

70%

13,130

60%

13,116

50%

13,104

40%

12,996

30%

12,866

20%

12,730

10%

9,200

0%

No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V

&nbsp;

