



Optimate - 00600006 - Cargador baterías Accummate 6/12V TM-06SAE

CARGADOR BATERIAS ACCUMATE 6/12V

Cargue todo tipo de baterías plomo-ácido de 6 o 12 V, tanto de arranque como de ciclo profundo.

Cargador con protección de temperatura, programa de carga IUoU de 4 fases, incluyendo restablecimiento desde la fase flotante de MANTENIMIENTO si recibe una corriente elevada durante la carga en estacionamiento.

Solo tiene que seleccionar la tensión correspondiente y conectar la batería, y este fiable cargador de 4 fases con protección térmica se encargará del resto.

AMPERAJE DE CARGA: 1,2 A (protección térmica)

USO: en interiores (temperatura máxima: -20 °C / -4 °F).

ARRANQUE DE BAJA TENSIÓN: arranque de baja tensión de 2 C para baterías de 6 o 12 V.

IDEAL PARA: baterías plomo-ácido STD, AGM y GEL de 6 y 12 V, de arranque y de ciclo profundo, hasta 50 Ah.

ALIMENTACIÓN: Europa: 220-240 V a 50-60 Hz;

Norteamérica: 110-120 V a 50-60 Hz

ESTILO: maletín estandar (con ventilación) con cable de alimentación CA de 180 cm (6 pies) y cable de carga de 180 cm (6 pies) acabado en conector SAE.

Cable de batería con fusible y conjunto de pinza de batería estandar incluido.

SEGURIDAD: sin riesgo de sobrecarga. Totalmente seguro para el sistema eléctrico del vehículo. Supresión de chispas. Seguro para el mantenimiento de la batería a largo plazo. Desconexión automática cuando se cortocircuita o se desconecta la batería.

